

Moxa MiiNePort E1 - Starter Kit - device server



31-05-2024

SKU	43764M
Produktbeskrivelse:	Moxa MiiNePort E1 - Starter Kit - enhedsserver
Enhedstype:	Enhedsserver
Formfaktor:	Indstiksmodul
Processor:	ARM
RAM:	4 MB
Flashhukommelse:	2 MB
Dataforbindelsesprotokol:	Ethernet, Fast Ethernet, seriel

Generelt

Enhedstype:	Enhedsserver
Bredde:	3.39 cm
Dybde:	1.625 cm
Højde:	1.35 cm
Vægt:	9 g

Processor / Hukommelse / Lagring

Antal installerede processorer:	ARM
RAM:	4 MB
Flashhukommelse:	2 MB

Miljømæssige parametre

Min. driftstemperatur:	0 °C
Maks. driftstemperatur:	5 °C
Fugtighedsgrad ved brug:	5 - 95 % (ikke-kondenserende)

Producentgaranti

Service & Support:	Begrænset garanti - 5 år
--------------------	--------------------------

Programmer / Systemkrav

Med software:	Drivers & Utilities
---------------	---------------------

Effekt

Strømenhed:	Ekstern strømforsyning
Nødvendig spænding:	AC 120/230 V

Diverse

Udstyr inkluderet:	Evalueringstavle
Medfølgende ledninger:	1 x nulmodem-kabel ; 1 x netværkskabel
MTBF (forventet tid mellem fejl):	5,515,294 timer
Overensstemmelsesstandarder:	EMC Class B, EN55024:1998, EN55022:1998

Ekspansion / Konnektivitet

Ekspansion / Konnektivitet

Interface: 1 x 100Base-TX - RJ-45 | 1 x serial

Netværk

Model: Indstiksmodul

Forbindelsesteknologi: Kabling

Dataoverførselhastighed: 230.4 Kbps

Dataforbindelsesprotokol: Ethernet, Fast Ethernet, seriel

Netværks/overførselsprotokol: TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP, ARP, SMTP, DHCP

Protokol til fjernadministration: SNMP 1, Telnet, HTTP, TFTP

Statusindikatorer: Mislykket, link/aktivitet

Egenskaber: Datatransport, DHCP-understøttelse, understøttet af BOOTP, understøttet af ARP, 1.5 KV Magnetic Isolation, Watch Dog Timer (WDT)

